

محافظ کنتاكتور شيوا امواج

معرفی دستگاه


محافظ کنتاکتور شیوا امواج دستگاهی مناسب برای حفاظت کنتاکتورهایی با بویین 220V در برابر افزایش و کاهش ولتاژ و دو فاز شدن می باشد.



MODEL : □CPJN-T1
□CPJN-T180
CODE : 20JN2
WEIGHT: 85 gr
(32x90x65) mm
IP 30



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و فیلم های آموزشی QR را اسکن نمایید.



ویژگی های محافظ کنتاکتور شیوا امواج

- حفاظت کلیه دستگاه های تک فاز و وسایل خانگی برقی با بکار گیری کنتاکتور مناسب
- عدد نشانگر REL/TIME زمان گیری (چشمک زن) برای اعلام وصل رله (دایمر روشن) FAULT: افزایش یا کاهش ولتاژ

مشخصات فنی محافظ کنتاکتور شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه: 170-255 VAC / 50-60 Hz
- قطع برای افزایش ولتاژ: 250 V
- کاهش ولتاژ: 175 V
- تاخیر زمان قطع : 1Sec
- تاخیر زمان وصل : مدل CPJN-T1 : 1 Sec
- مدل CPJN-T180 : 180Sec
- خروجی: رله 5A



عملکرد دستگاه

با وصل برق دستگاه، نشانگر سبز رنگ (REL/TIME) در مدل CPJN-T1 به مدت ۱ ثانیه و در مدل CPJN-T180 به مدت ۱۸۰ ثانیه چشمک زن شده، سپس به طور دائم روشن و کنتاکتور وصل می‌شود.

چنانچه به دلایل مختلف از قبیل دوفاز شدن شبکه ، کاهش یا افزایش ولتاژ، ولتاژ بوبین کتکتور از 175V کمتر یا از 250V بیشتر گردد بلافاصله دستگاه فرمان قطع خواهد داد و نشانگر قرمز (FAULT) روشن می شود و تا نرمال شدن شبکه در این حالت باقی خواهد ماند.



راهنمای نصب

محافظ گشتاکتور شیوا امواج را داخل تابلو یا مکان مورد نظر نصب نمایند. برای نصب روی تابلو از قاب پاتل شیوا امواج استفاده کنید. قاب پاتل و ریل را می‌توانید رایگان از نمایندگان فروش تهیه فرمایید.

سبس طبق نقشه زیر سیم‌کشی کنید.



احترام به مشتری وظیفه ماست

معيار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی



ای آشنایی با مجموعه
محصولات شیوا امواج
QR را اسکن کنید

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را بر آن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم.

لذا شما مصصرف کننده گرامی از این پس می‌توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال، در صورت مواجهه با عدم کارایی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی‌ها یا ارسال به آدرس شرکت، دستگاه جدید و به‌روز را در ۱۵ درصد تخفیف ازلیست قیمت دریافت نمایید.



شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال
گارانتی

سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
تحويل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت
به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی:

سیری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما: ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ و ۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰۰ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵

ساخت دستگاہها، سفار ش: تغییرات بر روی محصولات

تولیدی بر اساس درخواست مشتری

آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶

سند دانش بنیان برتر : نامه‌ی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۴۰۴/۱۰۴۸۴ در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲